



KBN-1000-E - Bedienpult mit Joystick und Netzwerkschnittstelle

3-axialer Joystick zur Steuerung von PTZ Kameras von General CCTV, Dahua und Pelco kompatibel



- ◆ Keyboard zur Steuerung von schwenk-/neigbaren Kamerastationen
- ◆ 3-axialer Joystick zur Steuerung mit nur einer Hand
- ◆ USB-, RS232, RS485 Schnittstelle
- ◆ Netzwerkschnittstelle für IP Kameras und NVR
- ◆ Unterstützung von General CCTV, Dahua sowie Kamerastationen die PelcoD/PelcoP Protokolle kompatibel sind
- ◆ LCD Display
- ◆ Lieferung inkl. Netzteil

Technische Spezifikationen

Direkte Steuerung: Interface: RS232, RS485
DVR Protokoll: DH-2
Dome Protokoll: DHSD1/Pelco-D/P, ...

Netzwerk Steuerung: Interface: RJ45
DVR / NVR / Dome Protokoll:
IP Adresse / Port / Protokoll einstellbar

Display LCD, 75,2mm x 33,85mm

Maximale User 64 (inkl. Administrator)

Max. RS485 Adressen 256

Max. Kamerastationen 2048

Spannungsversorgung 12Vdc / 5W

Netzteil 100-240Vac/12Vdc - 2A

Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C

Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%

Abmessungen: 330(B)x160(T)x103(H)mm

Gewicht: ca. 1,3Kg (inkl. Verpackung)

Abmessungen in mm:

